

# 技术交底记录

工程名称	酒店客房智能控制系统		
建设单位		设计单位	
施工单位		监理单位	
交底时间		交底地点	
交底人签字		接受人签字	
<p>交底内容：</p> <p>1、客房网关：安装在客房光猫位置，不受插卡取电控制；布线要求：接配电箱漏保开关，预装好五孔插座（常供电，不受插卡取电控制）；布放一根网线，压好水晶头至网关位置，酒店局域网网线接口（无上网验证，即插即用）。</p> <p>2、插卡取电开关：1根零线、1根火线进和1根火线出接线孔；酒店房间用电设备强电线路均通过插卡取电开关来取电和断电（房间除不间断电源外）；尺寸：86型标准线盒（塑料底盒），开关插座面板的外径为86x86mm，暗盒为75x75mm（内径），暗盒深度70mm，配电箱不要安装交流接触器。</p> <p>3、灯光开关面板</p> <p style="margin-left: 20px;">① 每一个灯光开关面板均需要有零线</p> <p style="margin-left: 20px;">② 按照正常开关预留零线、火线和灯光控制线，控制线需按照要求布放至对应开关位置，切勿左床头的放至右床头；</p> <p style="margin-left: 20px;">③ 尺寸：86型标准线盒（PVC），开关面板的外径为86x86mm，暗盒为75x75mm（内径），暗盒深度70mm</p> <p>4、连体面板开孔尺寸如下：长*宽</p> <p style="margin-left: 20px;">单联（6.5-7）*（6.5-7）cm</p> <p style="margin-left: 20px;">两联（6.5-7）*（15-15.5）cm</p> <p style="margin-left: 20px;">三联（6.5-7）*（23.5-24）cm</p> <p>5、电子门显：布放一根RVV7*0.5软线至取电开关处；</p> <p>6、叮咚门铃：安装在空调检修口位置（过道廊灯位置），从取电处布放一根RVV2*0.5软线至门铃，无需装插座；</p> <p>7、IPTV影视系统：从弱电机房（交换机）布放一根网线至电视机背后（局域网），机房需5个100兆联通光猫并开通IPTV业务。</p> <p>8、电动窗帘：电机安装位置靠床头一侧，布放一路220V不间断电源（安装好五孔插座）至窗帘电机处；</p> <p>9、温控器：提供空调品牌以及型号和样品，室内机和室外机数量；水机直接更换温控器，VRV多联机配合空调网关使用</p> <p>10、不间断电源（UPS）的均不受插卡取电控制。</p>			
建设单位：	施工单位：	设计单位：	